6. Сертификация

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.95331/25

7. Комплект поставки

1. Светозвуковой палатный терминал YHE-637S.
2. Винты.
3. Подсоединяемый кабель.

8. Сведения о поставке

Заводской номер:

Дата поставки:

Подпись: _____

Завод-изготовитель: YARWARD ELECTRONICS CO., LTD, пров. Шаньдун,
г. Цзыбо, р-н. Гаосинь, ул. Цинлуншань, № 9509.
Официальный представитель в РФ: ООО «Ярвард Электроникс»
Адрес: г. Одинцово ул. Молодежная, д. 46, офис 331.
Телефон: +7 (495) 320-05-70
Эл. почта: info-yarward@yandex.ru

ПАСПОРТ

Светозвуковой палатный терминал YHE-637S



1. Технические характеристики

Динамик: 8 Ом, 1 Вт.
Частота звука: 100 Гц - 20 кГц.
Тип подсветки: LED (до 25 цветов).
Максимальная мощность: 1,5 Вт.
Тип и напряжение питания: 24 - 48 В DC.
Рабочая температура: от 0 до +40 °С.
Рабочая влажность: 10 – 90 %.
Материал корпуса: ABS+PC пластик.
Цвет: белый, оранжевый.
Габаритные размеры: 138 х 106 х 27 мм.
Вес: 0,13 кг.

2. Описание оборудования

Светозвуковой палатный терминал предназначен для удобного ориентирования исходящего вызова и его обработки. Система оснащена встроенной светодиодной лампой и динамиком, а также кнопкой "Медсестра" для регистрации помощи медсестры.

Терминал устанавливается у входа в помещение при помощи круглой монтажной коробки диметров 68 мм.

Для подключения терминала рекомендуется использовать кабель питания RVV или его аналог с характеристиками 1х2х1,5мм^2 через разъем RS 485, проложенный от интеллектуального коммутационного узла связи YHE-997S или мультимедийного усилителя YHE-Z9S.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться любым видом транспорта при условии соблюдения мер, обеспечивающих его сохранность.

При хранении изделия необходимо руководствоваться следующими требованиями:
хранение должно осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях;
оптимальная температура и влажность должны соблюдаться для обеспечения сохранности и работоспособности изделия;
следует избегать попадания влаги внутрь изделия, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4. Установка и эксплуатация

Установка оборудования осуществляется только квалифицированным персоналом.

Установка и эксплуатация должны осуществляться круглосуточно в сухих и закрытых помещениях при оптимальной температуре и влажности, избегая попадания влаги внутрь, прямых солнечных лучей и других источников тепла.

Перед подачей электроэнергии необходимо убедиться в правильности подключения кабельной продукции к устройству.
Для очистки от грязи и пыли следует применять чистую ткань.

5. Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Ремонт по гарантийному обслуживанию возможен при условии направления оборудования вместе с рекламационным актом, в котором указаны признаки неисправности, поставщику или заводу-изготовителю.
Самостоятельный ремонт и разбор оборудования приведёт к утрате гарантии.